



ETE KEY EXT 550



Lettore + Tastiera da esterno - Mifare MF1K, Ekey, BLE

Scheda Tecnica

Relay	Si – Contatto Pulito
Metodo di Identificazione	Mifare 13.56 Mhz, PIN & EKAY
Alimentazione	12 VDC
Pulsante per Campanello	Sì – Contatto Pulito
Pulsante di Uscita	Sì
Memoria	1.000 Carte, 150 PIN, Ekay illimitate
Dimensioni	150 x 45 x 21,5 mm
Temperatura di Lavoro	-40°C / +60°C



Connettore dove collegare i fili del contatto campanello.
(Forniti nella confezione del lettore)

Morsettiera: NO / COM / NC / OPEN / GND / 12VDC

NO/COM/NC: Uscita relay a contatto pulito
OPEN: Pulsante di uscita, commuta il relay di apertura se
portato a GND.