

Motoriduttore 230V

Peso max anta

900 Kg

Velocità max

12 m/min.

Frequenza d'utilizzo

S3 - 40%





- Programmazione semplificata grazie al display e alla scheda precablata e girevole.
- Finecorsa magnetico.
- Encoder incorporato per inversione su ostacolo e gestione precisa dell'apertura e del rallentamento.



Modello	741 E Z16 con encoder	
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz	
Motore elettrico	Monofase	
Potenza max	500 W	
Coppia max	24 Nm (*)	
Forza max di spinta	650 N (*)	
Rapporto di riduzione	1:25	
Larghezza max anta	15 m	
Velocità dell'anta	12 m/min	
Regolazione velocità e controllo motore	No	
Finecorsa	Magnetico	
Pignone	Z16 modulo 4	
Encoder	Encoder ottico	
Regolazione della forza	Tramite scheda elettronica	
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C	
Termoprotezione	140°C	
Grado di protezione	IP44	
Peso	11 Kg	
Dimensioni (LxPxH)	295 x 221 x 322 mm	
Peso max anta	900 Kg	
Frequenza di utilizzo	S3 - 40%	
Apparecchiatura elettronica	740D incorporata	

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo	
741 E Z16 con encoder	1097815	

CONFEZIONI

741 comprende: un motoriduttore elettromeccanico con apparecchiatura elettronica 740D, encoder per sicurezza antischiacciamento, pignone per cremagliera, due chiavi di sblocco, piastra di fondazione, magnetici di finecorsa.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda 740D (incorporata nell'automatismo) Info a pag. 154

CREMAGLIERE



Cremagliera zincata 30x12 mod. 4 attacchi a saldare inclusi (conf. 4 pezzi da 1m)

490122



Cremagliera zincata 30x8 mod. 4 attacchi a saldare inclusi (conf. 4 pezzi da 1m)

490123



Cremagliera zincata 30x12 mod. 4 attacchi fissaggio mecc. inclusi (conf. 4 pezzi da 1m)

490124



Cremagliera zincata 30x8 mod. 4 attacchi fissaggio mecc. inclusi (conf. 4 pezzi da 1m)

490125



Cremagliera in nylon rinforzata 30x20 anima di acciaio e attacchi (conf. 4 pezzi da 1m) *

4901204

NOTA

♦ Peso massimo del cancello: 400kg.

ALTRI ACCESSORI

Pulsanti a chiave pagina 178

Dispositivi di sicurezza pagina 188

Trasmittenti e riceventi pagina 170

Fotocellule e colonnette pagina 185

Lampeggiatori pagina 195

pagina 196

Accessori vari Ricambi pagina 348