



D600

Attuatore elettromeccanico 24V a traino



Forza max tiro/spinta

600 N

Frequenza d'utilizzo

Uso continuo

- Installazione rapida e semplice grazie al binario premontato ed innesto a rotazione.
- Trasmissione a catena/cinghia.
- Rallentamento elettronico di finecorsa regolabile ed inversione su ostacolo.



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	D600
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Con spazzole 24V ---
Potenza max	220 W
Forza max di spinta	600 N
Altezza min architrave	35 mm
Luce di cortesia	230V - 40 W (max)
Temporizzazione lampada di cortesia	120 s
Velocità max carrello	6,6 m/min
Velocità di rallentamento	1,3 m/min
Encoder	Elettronico
Rumorosità	45 dbA
Temperatura ambiente di esercizio	-20 °C ÷ +55 °C
Grado di protezione	Solo per uso interno (IP20)
Peso	6,2 Kg
Dimensioni (LxPxH)	360 x 200 x 145 mm
Dimensione max porta (LxH)	Vedi tabella BINARI A CATENA O CINGHIA
Apparecchiatura elettronica	E600 incorporata
Frequenza di utilizzo	Uso continuo

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
D600	110600

CONFEZIONI

IMPORTANTE: ad ogni operatore D600 deve sempre essere abbinato un binario in pezzo singolo o due pezzi con trascinamento a cinghia o catena.
D600 comprende: un operatore elettromeccanico con apparecchiatura elettronica e lampada di cortesia temporizzata, accessori per l'installazione, dispositivo di sblocco interno.

Schemi di installazione tipo a pag. 363

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica E600 incorporata
Info a pag. 175

2024015

ACCESSORI



Braccio ricurvo per porte sezionali

390768



Supporto centrale binario fornito di serie con binari in due pezzi

390765



Kit batteria d'emergenza XBAT 24 ♦

390923

>>



Cavo e guaina per sblocco esterno (applicazione alla maniglia esistente)

390488



Sblocco esterno a chiave per porte con spessore oltre i 15 mm dal n.1 al n. 36

424591001-36

NOTA

Importante: le schede elett. E600/E700 HS/E1000, con la nuova tecnologia



sono compatibili solamente con la ricevente XF 433/XF 868.

Le automazioni D600 - D700 HS - D1000 possono essere equipaggiate solo con il lampeggiatore XL24L.

Per installare lo sblocco esterno a chiave è necessario utilizzare anche l'accessorio cavo e guaina per sblocco esterno.

BINARI A CATENA O CINGHIA

Binario	Dimensioni max porta L x H (m)	Dimensioni max porta sezionale L x H (m)	Lunghezza binario (mm)	Max corsa carrello (mm)	Codice articolo
Unico a catena	3,00 x 2,15	5,00 x 2,02	2400	2020	390119
Unico a catena	3,00 x 2,60	5,00 x 2,62	3000	2620	390125
Unico a catena	3,00 x 3,20	5,00 x 3,20	3600	3200	390131
Unico a catena	3,00 x 3,80	5,00 x 3,80	4200	3800	390138
Due pezzi a catena	3,00 x 2,60	5,00 x 2,62	3000	2620	390225
Due pezzi a catena	3,00 x 3,20	5,00 x 3,20	3600	3200	390231
Due pezzi a catena	3,00 x 3,80	5,00 x 3,80	4200	3800	390238
Unico a cinghia	3,00 x 2,15	5,00 x 2,02	2400	2020	390120
Unico a cinghia	3,00 x 2,60	5,00 x 2,62	3000	2620	390126
Unico a cinghia	3,00 x 3,20	5,00 x 3,20	3600	3200	390132
Unico a cinghia	3,00 x 3,80	5,00 x 3,80	4200	3800	390139
Due pezzi a cinghia	3,00 x 2,60	5,00 x 2,62	3000	2620	390226
Due pezzi a cinghia	3,00 x 3,20	5,00 x 3,20	3600	3200	390232
Due pezzi a cinghia	3,00 x 3,80	5,00 x 3,80	4200	3800	390239

ALTRI ACCESSORI

Pulsanti a chiave
pagina 194

Dispositivi di sicurezza
pagina 206

Trasmittenti e riceventi
pagina 186

Fotocellule e colonnette
pagina 202

Lampeggiatori
pagina 213

Accessori vari
pagina 214

Ricambi
pagina 374