



A LIFETIME OF SECURITY

LuNAR FireWatch Radio

Combina la potenza della rilevazione di movimento (PIR), di fumo e calore con il Sensore di movimento LuNAR radio, una vera soluzione tre in uno, compatibile con i sistemi di sicurezza LightSYS+ e LightSYS Air di RISCO.

www.riscogroup.com/it

→ Informazioni sul prodotto

LuNAR FireWatch Radio è installato a soffitto e garantisce una migliore copertura e rilevazione, riducendo al minimo i punti ciechi e prevenendo manomissioni o danni.

→ Vantaggi



Conveniente

Risparmia utilizzando un unico dispositivo potente invece di più dispositivi. Una vera soluzione tre in uno con rilevazione di movimento (PIR), fumo e calore.



Test rapidi e semplici

Premi il pulsante sul sensore e l'allarme antincendio verrà attivato, confermando che il rilevatore funziona correttamente. Rilascia la pressione per annullare l'allarme.



Design

Design elegante e discreto che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente residenziale o commerciale.

→ Modelli Disponibili

RWX35SP0800A - LuNAR FireWatch Radio, 868Mhz

→ Caratteristiche Principali



Sicurezza tutto-in-uno

Combina la rilevazione del movimento PIR, di fumo e di calore per offrire una protezione completa in un unico dispositivo.



Rilevazione rapida e affidabile

Dotato di quattro sensori di calore per avvisi tempestivi e avanzata immunità ai falsi allarmi per garantire avvisi accurati.



Copertura ad ampio angolo

Utilizza la tecnologia piroelettrica a doppio elemento con un angolo di visione di 110° e una copertura di 360° per una rilevazione superiore.



Funzionalità di test integrata

Tramite il test si attiva la diagnostica ed il suono dell'allarme per garantire un funzionamento e una manutenzione affidabili.



Installazione sicura

Include il tamper antirimozione ed apertura, garantendo la sicurezza.



Allarme secondario

Attiva la sirena di tutti i FireWatch connessi per avvisare di un incendio quando un FireWatch rileva fumo, garantendo avvisi rapidi e diffusi.



Avvisi visivi chiari

Gli indicatori LED forniscono aggiornamenti in tempo reale per allarmi, modalità di standby e batteria scarica, garantendo che tu sia sempre informato.



Installazione facile

Viene fornito con una staffa di montaggio integrata per una installazione rapida e senza problemi.

→ Specifiche Tecniche

Articolo	Specifiche
Rilevatore di fumo	Camera fotoelettrica con sensore ottico per la rilevazione del fumo.
Rilevatore di calore	Sensori per misurare l'aumento della temperatura.
Indicatori	Udibile (Piezo) e visivo (LED)
Volume dell'allarme	Min. 85 dB a 3 m
Frequenza	868.65 MHz
Frequenza del suono	3.25 kHz
Tipo di batteria	Litio, modello CR123A
Consumo di energia	In stand-by: 0,02 mA (tipico) / Allarme: 100 mA
Durata della batteria	4 anni (tipico)
Soglia batteria scarica	2.65 V
Lente ottica (PIR)	Fresnel sferico ad angolo ampio
Copertura della lente	Angolo di 110°, panoramica a 360°
Area di rilevamento	3 livelli ottici, 12 settori esterni, 12 settori centrali, 6 settori interni
Temperatura di esercizio	0°C a 55°C

Articolo	Specifiche
Umidità durante il funzionamento	da 10% a 85%, senza condensazione o ghiacciamento
Colore	Bianco
Dimensioni (D x H)	Ø 133.8 x 50.2 mm
Peso	360 g (netto)
Monitoraggio di supervisione	0-255 min. (definito dall'utente)
Potenza di trasmissione wireless	10mW
Portata wireless	Fino a 300 m (senza ostacoli)
Conformità agli standard	EN14604:2005/AC:2008. 1134-CPR-186 NOTA: Solo la "Modalità di Operazione Fumo" è approvata secondo EN14604.

Contattaci

✉ info@riscogroup.it

☎ 02 66590054

📍 RISCO Group Srl, via Robecco 91
20092 Cinisello Balsamo (MI)





www.riscogroup.com/it